# 8005-IST001

**Il programmatore telefonico su linea PSTN** permette di chiamare una serie programmata di numeri telefonici inviando un messaggio vocale pre registrato. Oltre alle normali funzioni di combinatore PSTN, svolge altre funzioni ausiliarie legate alla gestione di carichi remoti (accensione caldaia, inserimento antifurto, ecc.). Dispone di 2 canali di ingresso, 2 canali di uscita ed 1 canale di blocco.
Un altoparlante incorporato permette di verificare la qualità e la correttezza dei messaggi registrati. Il microfono permette l'ascolto ambientale da remoto. Per una maggiore sicurezza di comunicazione è presente un controllo della disponibilità della rete telefonica (parametro modificabile in fase di programmazione). La programmazione di tutti i parametri tipici di questo dispositivo è semplificata dalla presenza di una tastiera alfanumerica e di un display LCD retroilluminato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingressi: 2 programmabili
- Uscite open collector: 2 programmabili
- Display LCD e tastiera siliconica: retroilluminati
- Registrazione dei messaggi: tramite microfono incorporato
- Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato
- Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite morsetto dedicato
- Blocco allarme: morsetto dedicato
- Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione
- Batteria: Ni-Cd 7,2 V 400 mAh in dotazione
- Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc
- Assorbimento: 110 mA in stand-by
- Grado di protezione involucro: IP30
- Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm
- Peso: 0,5 kg