

## myLightKey

Kit di controllo accessi con lettore di prossimità K5 (125KHz), tastiera capacitiva e 5 chiavi pre-programmate - 500 codici



### Specifiche tecniche

- Lettura di prossimità K5 (125KHz)
- Tastiera touch a sfioramento con 12 tasti (0-9, E, X) e retroilluminazione regolabile
- 2 ingressi optoisolati con funzioni programmabili
- 2 uscite open-collector con funzioni programmabili
- Contatto tamper per allarme antimanomissione
- Cicalino (buzzer) multitonale ad alta efficienza
- Installazione sia in interno che all'esterno protetto
- Possibilità di installazione anche su scatole 503
- Installazione a sporgere in orizzontale
- Grado di protezione: IP55
- Processi di impermeabilizzazione: KPA-N/IM e termostatazione: KPA-N/TR (opzionali)
- Contenitore in policarbonato
- Dimensioni: 110 x 80 x 30 mm
- Alimentazione: da 10 a 27,6Vdc senza polarità
- Assorbimenti: 90mA @ 12Vdc, 50mA @ 24Vdc

Sistema autonomo da 500 codici per controllo accessi stand-alone che non richiede software di supervisione. Dispone di 2 relè per l'apertura di un varco e l'attivazione luce di cortesia che viene attivata nelle ore notturne dal sensore crepuscolare presente a bordo. Uscita ausiliaria per allarme automatico anti-manomissione o anti-aggressione. Elevato grado di protezione per installazione da esterno (IP55). Fornito in kit con tessera master di accesso alla programmazione e 5 transponder pre-programmati. I transponder myTag sono numerati e codificati, completi di tabella di comparazione tra numerazione e codifica.

Link al prodotto - Clicca qui <https://plexa.com/it/prodotti/mylightkey/>



PLEXA S.r.l.  
Via della Piastrella, 31  
40065 - PIANORO (BO)  
Italy

Tel.: +39.051.651.7911  
Fax.: +39.051.651.7922  
[www.plexa.com](http://www.plexa.com)  
[plexa@plexa.com](mailto:plexa@plexa.com)